

Télécommande

Permet de commander le verrouillage/déverrouillage des verrous Care-Lock **Light**.



Fonctionnement :

Les relais de sorties commutent en 0,5 seconde, soit par émetteur sans-fil, soit par commande impulsionnelle filaire:

Récepteur :

- Alimentation : 12-24 V/DC
- Connecteur : 8 points
- Sorties par relais : 2 (12A / 24V)
- Sorties par masse : 1 (MOS 1A / 24V)
- Nombre d'entrées filaires : 2
- Consommation en veille : 4,5 mA
- Fréquence Radio : 868,5 Mhz
- Modulation : FSK
- Sensibilité : -103 dBm
- Température : -20 à +70°C
- Dimensions hors tout : 67x75x30 mm
- Poids : 70 g

Émetteur :

- Alimentation : 1 pile lithium 3,3 V CR2032
- Canal 1 : fonction 1
- Canal 2 : fonction 2
- Fréquence Radio : 868,5 Mhz
- Modulation : FSK
- Puissance rayonnée : <10 dBm
- Portée en champ libre : 100m
- Température : -20 à +70°C
- Dimensions hors tout : 35x40x12 mm
- Poids : 16 g
- Type : porte-clés

Caractéristiques techniques

Accessoires

Émetteurs portes clés
(V-PLIP-2B)



Faisceau 8 points

